

REM101

Control remoto de emergencia / pánico



Características

- Resistente al agua
- La función de pánico permite al usuario enviar instantáneamente la señal de pánico a la estación de monitoreo
- Indicador visual (LED) para acciones de armado y pruebas de batería.
- Función de prueba de batería activada manualmente
- Incluye batería CR2032 fácilmente reemplazable, con una duración de batería de 3 años.
- Incluye accesorio de cordón para facilitar la portabilidad; correa de muñeca opcional ([B101](#)), clip para cinturón ([BC101](#)) y un soporte de montaje en pared ([WB101](#)) también disponibles
- Disponible en 2 colores: blanco y negro.
- Compatible con la serie [EVO](#) (requiere [RTX3](#)), la serie [Spectra SP](#) (requiere [RX1](#)) y la serie [Magellan](#)

Especificaciones técnicas

Frecuencia de RF	433 u 868 MHz
Tipo de Batería	1 x batería de litio de 3V (CR2032)
Alcance inalámbrico	Entorno residencial típico 30 m (100 pies) con MG6520 45 m (150 pies) con MG5000 / MG5050
Humedad	5 a 90%
Temperatura de funcionamiento	-10 a 55 ° C (14 a 131 ° F)
Dimensiones y peso	5,1 x 3,2 x 1,3 cm (2 x 1,2 x 0,5 pulg.) / 16 g (0,5 oz)

